

AuraSys P-6專業型商用系列

針對家居住宅及輕型商業結構體的多元防盜應用需求，以色列Rosslare推出了一系列AuraSys專業型商用防盜主機P-6上市，強悍地守護使用者的人身及財產安全。AuraSys P-6防盜主機俱容易安裝設定及靈活操作的特性，其強大貼心的功能設計，可輕鬆滿足客戶使用上的需求。AuraSys P-6的先進設計包括：事件記錄排序自動化，內建高速電話數據機，備源電池充電，警報輸出喇叭等功能。此外，AuraSys P-6還可搭配Rosslare一系列MatrixBUS模組，擴大實用面。其隨附AR-P01管理軟體，相容於微軟Windows 98/NT/2000/XP，可提供使用者進行在地或遠端連線防盜主機的設定或維護。

General Description

AuraSys P-6為一俱簡潔設計及極佳擴充性的防盜主機，除本身內建6組防區外，如果採雙迴路設計，則可擴充至12組防區。另外，本機也支援2組PGM輸出，最多一共可支援16組防區，6組輸出以及4組數字鍵盤。

AuraSys P-6合適使用於集合式公寓大樓，獨立式公寓，小型商用建築，商店及辦公室等地。

AuraSys P-6商用防盜主機如果搭配Rosslare的MatrixBUS系列無線擴充模組，將可延伸使用者擁有更多樣化的自主防衛功能，形成無縫式的居所安全防護網。



Main Features

主要功能

- 內建6組防區，最多可支援擴充至16組防區
- 本基內建防區可改成雙迴路設計，擴充至12組防區
- 2組PGM輸出設計，可依警報事件或排程方式觸發
- 數據聲響輸出，支援備源電池充電
- 支援16位使用者密碼+1組設定者+2組主密碼
- 防區及發報方式可劃分為2區間及1共用區間
- 選項聲音輸出模組 (MD-64)及搭配數位電話PSTN可進行網路資訊傳輸

專業功能

- 彈性應用，百分百可編程式(PGM)自動化
- 與MatrixBUS系列擴充模組相容
- 先進式防止誤報設計
- 可編程通訊提供自主測試
- 記憶卡可支援6組防區設定
- 高低壓差電池保護
- 內建2400 Baud數據機可上傳/下載資料，包括遠端連線韌體更新

技術規格

電源輸入	110-240 VAC
區間數	2+共用區
內建防區數/最多可支援防區數	6組 (雙迴路12組) / 16組
支援雙迴路設計	是
內建PGM輸出	2 x 150mA OC
最多可支援PGM輸出	內建2組, 可再外接4組
音鳴輸出模組	10KΩ線末電組EOL
警報輸出模組	2 (警報與火災)
內建輔助訊號輸出AUX mA	1 x 700mA
數據機類型	2400 Baud
PC上傳/下載/客戶管理軟體	是
支援乙太網路線	無
內建電池充電器	是
備源電池類型	NP1 + 5-12 12vdc 5Ah
使用者密碼	16+2主密碼+1設定者密碼
電流過載保護	是
低電壓電池保護	是
動態電池測試	是
連續AC電源測試	是
通訊自主測試	是
支援記憶卡	是
操作環境	室內
操作溫度	-10℃到50℃
操作濕度	0 到 95%
抗無線電波干擾	> 20V/m up to 1000MHz
尺寸	345mm H x 340mm W x 90mm D
重量	1.72Kg